

Załącznik nr 10

Specyfikacja aparatu DECT z ładowarką, szt.70

- Klawiatura
 - Podświetlana klawiatura.
 - Funkcje klawisza odbierania rozmów:
 - Podświetlany klawisz MWI (Message Waiting Indicator).
 - 5-cio kierunkowy klawisz nawigacyjny.
 - Przycisk trybu głośnomówiącego.
 - Klawisz blokady klawiatury.
 - przytrzymany krótko: lista ponownego wybierania.
 - gdy wciśnięty: status wybierania.
 - Przycisk wyciszenia mikrofonu.
 - Klawisz R- (Flash).
- Wyświetlacz
 - Podświetlany, graficzny TFT, min 65000 kolorów, rozdzielczość min. 128x160 px.
 - Ustawienia schematów kolorów i wygaszacza ekranu.
 - Konfigurowalny czas do wygaszenia ekranu.
 - Język polski menu.
 - Ustawienia kontrastu.
- Informacje wyświetlane w trybie oczekiwania.
 - Wyświetlanie statusu:
 - ładowanie baterii .
 - zasięg pola.
 - ikona wyłączonych dzwonków.
 - włączone tony ostrzeżeń.
 - włączona blokada klawiatury.
 - aktywowany Bluetooth.
- Wygaszacz ekranu:
 - obrazek z katalogu mediów.
 - lub analogowy/cyfrowy zegar.
- Katalog mediów administrowalnych:
 - Dźwięki.
 - Melodie polifoniczne.
 - obrazki do:
 - wygaszacza ekranu.
 - obrazki dzwoniących.
- Alarmy zegara
 - aktywacja/deaktywacja.
 - okresowo: poniedziałek – piątek lub codziennie.
 - Wybór dźwięku alarmu .
- Spotkania (Kalendarz)
 - Max. 30 spotkań.
- Książka kontaktów
 - Min 450 - max. 500 wpisów.
 - Do 3-ech numerów telefonu do jednego kontaktu (imię nazwisko, nr prywatny/biurowy/komórkowy, e-mail, VIP-notatka, obrazek).
 - administracja po przez aplikację via PC za pośrednictwem interfejsu:
 - Bluetooth.

- Mini- USB.
- Sygnalizacja wiadomości.
 - Podświetlany klawisz MWI (Message Waiting Indication) dla wszystkich nowych wiadomości.
- Sygnalizacja połączeń.
 - Automatyczne odbieranie połączeń poprzez podniesienie słuchawki ze stacji ładującej baterię (konfigurowalne).
 - Wizualne i akustyczne sygnalizowanie dzwonienia.
 - Wyświetlanie numeru i opisu dzwoniącego.
 - Rozróżnienie dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 - Dźwięki tonów i melodii (domyślnie).
 - 5 standardowych dzwonek.
 - 15 polifonicznych melodii.
- Bateria.
 - 2 baterie typu Nickel-Metal-Hydride „AAA“ Micro.
 - Pojemność: 550-1000mAh.
 - Dwie baterie są dostarczane w zestawie.
 - Dźwięk ostrzegający o niskim poziomie naładowania baterii (konfigurowalne).
 - Słuchawki nagłowne możliwe do podłączenia.
 - Typ złącza:
 - przewodowo: 2,5 mm jack certyfikowane do podłączenia zestawów np:
 - Plantronics CHS142N.
 - Plantronics HW291N/A.
 - Jabra BIZ 2400 Mono 3 in 1.
 - Jabra BIZ 2300 Mono.
 - Jabra BIZ 1900 Mono.
 - bezprzewodowo: Bluetooth certyfikowane do podłączenia zestawów np:
 - Plantronics Blackwire 720.
 - Plantronics Voyager Legend UC.
 - Plantronics Voyager Edge/R.
 - Plantronics M55.
 - Jabra Supreme UC.
 - Jabra Motion UC +.
- Akcesoria.
 - Jeden klip mocujący do paska jest w zestawie .
- Podłączenie do PC.
 - Bluetooth, Mini- USB.
- Specyfikacja Bluetooth.
 - V2.1, profile:
 - Headset-HSP, Data-SPP, Handset-HFP, Object-Push- profile OPP.
- Aplikacja PC do:
 - Synchronizacja książki kontaktów.
 - Wgrywanie wygaszaczy ekranu, obrazków CLIP, melodii i tonów dźwiękowych.
- Obsługa sieci DECT.
- Roaming.
- Handover.
- Komunikat ostrzegający na wyświetlaczu przy wychodzeniu ze stref zasięgu sieci DECT.

- Bezpieczeństwo.
 - Zaszyfrowany głos zgodnie ze standardami DECT.
- Wymiary: (Wysokość × Szerokość × Głębokość mm)
 - Telefon max. 151 x 49 x 26.
 - Ładowarka max. 40 x 81 x 80.
- Masa telefonu od 110g. -130g.